

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考	
	1 φ 3 φ s c				
キュービクル	閉鎖型11面体屋外形 (PAS300A, VCB600A)	575 kVA	1000 kVA	80kVar ×3	1 基
	閉鎖型6面体屋内形 (VCB600A)	75 kVA	350 kVA		1 基
発電機	立形水冷4サイクルディーゼル発電機 3φ200V 207.6kVA				1 基
非常用直流電源装置	入力: 3φ200V, 出力: DC100V 10A, 蓄電池: HS-60E(54セル)				1 基
			1 φ +3 φ		
L-S1-1	電灯分電盤 (1φ3W 225F×2, 50F×1)	67.45 kVA	82 回路		1 面
L-S1-2	電灯分電盤 (1φ3W 225F×1, 50F×1)	25.14 kVA	39 回路		1 面
L-S1-3	電灯分電盤 (1φ3W 225F×1, 50F×1)	27.76 kVA	41 回路		1 面
L-S1-4	電灯分電盤 (1φ3W 100F×1, 50F×1)	16.86 kVA	29 回路		1 面
L-S1-5	電灯分電盤 (1φ3W 100F×1)	18.07 kVA	21 回路		1 面
LM-S1-6	電灯分電盤 (1φ3W 100F×1)	13.93 kVA	16 回路		1 面
L-S1-7	電灯分電盤 (1φ3W 225F×1)	37.68 kVA	20 回路		1 面
L-S1-8	電灯分電盤 (1φ3W 50F×2)	5.62 kVA	17 回路		1 面
L-H1-1	電灯分電盤 (1φ3W 100F×1, 50F×2)	11.46 kVA	39 回路		1 面
L-H1-2	電灯分電盤 (1φ3W 225F×1, 50F×2)	31.85 kVA	57 回路		1 面
L-H1-3	電灯分電盤 (1φ3W 225F×2, 50F×2)	65.01 kVA	66 回路		1 面
L-H2-1	電灯分電盤 (1φ3W 100F×1, 50F×2)	16.19 kVA	27 回路		1 面
L-H3-1	電灯分電盤 (1φ3W 50F×3)	12.99 kVA	68 回路		1 面
L-L1-1	電灯分電盤 (1φ3W 400F×2, 50F×1)	46.65 kVA	63 回路		1 面
L-L1-2	電灯分電盤 (1φ3W 225F×1, 50F×1)	39.50 kVA	40 回路		1 面
L-L1-3	電灯分電盤 (1φ3W 225F×1, 50F×1)	20.14 kVA	29 回路		1 面
L-L1-4	電灯分電盤 (1φ3W 50F×2)	6.59 kVA	14 回路		1 面
移動電源車用分電盤	電灯分電盤 (1φ3W 50F×1)	1.70 kVA	4 回路		1 面
音響用専用分電盤	電灯分電盤 (1φ3W 225F×1)	30.00 kVA	18 回路		1 面
M-S1-1	動力分電盤 (3φ3W 225F×2, 50F×1)	46.12 kVA	3 回路		1 面
M-S1-2	動力分電盤 (3φ3W 225F×5, 100AF×2, 50F×5)	82.29 kVA	12 回路		1 面
M-H1-1	動力分電盤 (3φ3W 400F×1, 225F×10, 100AF×2, 50F×4)	206.16 kVA	15 回路		1 面
M-L1-1	動力分電盤 (3φ3W 225F×3, 100AF×1, 50F×3)	45.52 kVA	7 回路		1 面
M-L1-2	動力分電盤 (3φ3W 225F×3, 100AF×1, 50F×2)	46.26 kVA	6 回路		1 面
M-L1-3	動力分電盤 (3φ3W 225F×1, 50F×1)	11.62 kVA	2 回路		1 面
M-H2-1	動力分電盤 (3φ3W 225F×2, 50F×2)	31.23 kVA	4 回路		1 面
LM-S1-6	動力分電盤 (3φ3W 50F×7)	19.00 kVA	7 回路		1 面
M-H3-1	動力制御盤 (3φ3W 225F×1, 50F×1)	22.00 kVA	2 回路		1 面